AbsoMagnet TriPhasé

ABSO MAGNET TRI PHASE

Encombrement : 9 modules sur le tableau électrique soit 162 mm de large. Poids 400g

Même principe que l’AbsoMagnet mono-phasé, mais avec 4 bagues au lieu de 2 (3 bagues rouges et une bague bleue). Poids des 4 bagues : 228g.

Les câbles habituels sont de section 16 mm², ce qui correspond à un diamètre de 7mm environ. Si vos câbles d’entrée ont un diamètre supérieur à 12.5 mm (section supérieure ou égale à 40 mm² : installations industrielles), il conviendra de mettre le filtre sur le premier tableau électrique secondaire alimenté par un câble de section inférieure à 40 mm² !